

## Guide méthodologique d'installation iProtect Evolution

Ce document détaille les différentes étapes à suivre pour installer votre centrale d'alarme iProtect Evolution. Tout d'abord, rassemblez vos éléments (télécommandes, détecteurs, sirènes...) sur un plan de travail.

 Surtout ne pas insérer les piles dans les détecteurs.



Lors de la programmation, soyez attentif à la synthèse vocale qui vous guidera pendant vos manipulations.

Effectuez les différents raccordements de votre centrale d'alarme comme indiqué p. 8 et 9 du manuel d'utilisation, puis branchez votre centrale sur l'alimentation secteur. L'heure s'affiche et la centrale est alors en mode « désarmé ».

Si votre installation comporte des sirènes (intérieures ou extérieures) et afin d'éviter tout problème d'enregistrement intempestif, il est conseillé de débiter l'installation par l'enregistrement de la centrale dans les sirènes. Pour cela, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre sirène et au manuel d'utilisation de la centrale d'alarme iProtect Evolution p. 22.

### 1 - Effacement des éléments pré -enregistrés

Un détecteur d'ouverture, un détecteur de mouvement et deux télécommandes de votre kit ont été préenregistrés dans la centrale d'alarme par le fabricant. Afin de faciliter la programmation de tous les éléments, il faut d'abord effacer les éléments sans fils déjà enregistrés. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sur la centrale composez \* (étoile) pendant 5 secondes ;
2. Composez ensuite 012345 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 2 # 3 # (supprimer un détecteur) ;
4. Puis 0 0 # # pour les supprimer tous.

Appuyez trois fois sur la touche « retour/armement total » pour revenir au menu principal.

Il faut ensuite effacer les télécommandes déjà enregistrées. Pour cela, procédez comme suit :

1. Pressez 5 # 1 # 3 # (supprimer une télécommande) ;
2. Puis 0 # pour les supprimer toutes.

Appuyez trois fois sur la touche « retour/armement total » pour revenir au menu principal.

## 2 - Enregistrement des éléments sans fil

---

 Insérez les piles uniquement dans le détecteur que vous souhaitez enregistrer afin d'éviter les interférences lors de l'enregistrement, puis enlevez les une fois l'enregistrement terminé pour effectuer l'enregistrement du détecteur suivant.

1. Enregistrez les télécommandes : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 17
2. Enregistrez les sirènes en prenant garde de n'en alimenter qu'une seule à la fois : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 20
3. Enregistrez les détecteurs d'ouverture : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 18
4. Enregistrez les détecteurs de mouvement : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 18
5. Enregistrez les autres types de détecteurs en vous reportant aux manuels de ceux-ci

## 3 - Réglage du système

---

1. Renseignez le type de détecteur : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 22-23
2. Réglez les sirènes : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 27-28
3. Réglez les temporisations : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 29
4. Réglez les numéros d'appel : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 30
5. Réglez les paramètres spécifiques : voir manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 36 à 44

## 4 - Installation

---

Une fois votre système d'alarme paramétré, éteignez votre centrale (cf, « Mise sous tension et arrêt de la centrale » p.13), insérez les piles dans les détecteurs puis procédez à son installation en vous reportant à la page 45 du manuel d'utilisation (cf « Installation et mise en service du système »).

## 5 - Tests

---

Afin de vérifier le bon fonctionnement de votre installation, procédez au test du système comme indiqué en page 46 du manuel d'utilisation.

Afin de faciliter l'installation ou un éventuel appel auprès de notre service après-vente, il est recommandé de ne changer vos codes administrateur et utilisateur qu'une fois votre installation entièrement terminée et testée. Pour changer ces codes, reportez-vous au manuel d'utilisation de la centrale iProtect Evolution p. 36.