

DS-PWA64/96 Centrale AX PRO

La Centrale AX PRO prend en charge les méthodes de communication Wi-Fi, TCP / IP et GPRS / 3G / 4G. Elle prend également en charge ISAPI, Hik-Connect et DC-09, qui s'applique aux scénarios de marché, magasin, maison, usine, entrepôt, bureau, etc.

Caractéristiques principales

- Réseaux TCP / IP, Wi-Fi et GPRS / 3G / 4G
- Protocole sans fil de nouvelle génération : Tri-X
- Longue distance de transmission RF
- Communication bi-directionnelle avec cryptage AES-128
- Connecte jusqu'à 96 zones / sorties sans fil, 48 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 6 sirènes, 8 lecteurs de badge et claviers et PIRCAM.

La capacité varie en fonction du modèle d'appareil.

- Prend en charge jusqu'à 48 utilisateurs réseau, dont 1 installateur, 1 administrateur et 46 utilisateurs normaux
- Alerte vocale
- Configuration via interface Web client, application mobile et le Cloud
- La configuration de Hik-Connect et Hik-ProConnect dépend du niveau d'accès de l'utilisateur
- Notification d'alarme via des messages ou des appels téléphoniques
- Visionnage des vidéos en temps réel sur Hik-Connect
- Clips vidéo d'alarme via e-mails et l'application
- Télécharge les rapports d'alarmes vers ARC
- Prend en charge l'indicateur LED pour indiquer l'état du système
- Batterie de secours au lithium de 4520 mAh
- Protocole SIA-DC09, et prend en charge les formats de données Contact ID et SIA



Modèles disponibles

- DS-PWA96-M-WE
- DS-PWA64-L-WE



Spécifications

		AX PRO L	AX PRO M
Base	Fréquence	868Mhz	
	Type sans fil	Bi-directionnel sans fil	
	Sécurité sans fil	Saut de fréquence, cryptage 128 AES	
	Zones sans fil	Jusqu'à 64	Jusqu'à 96
	Sorties sans fil		
	Lecteurs de badge & claviers	Jusqu'à 8	
	Sirènes sans fil	4	6
	Porte-clés sans fil	32	48
	Répétiteurs sans fil	2	4
	Badges	32	48
	PIRCAM	Prise en charge	
	Intégration de caméras IP embarquées	0	4 × Clips de 7 sec avec leur propre stockage, ne se substituent pas
Utilisateurs	Installateur	1	
	Administrateur	1	
	Utilisateurs	30	46
Principales fonctionnalités du logiciel	Zones	16	32
	Alerte vocale	Prise en charge	
	Haut-parleur intégré	Pris en charge	
	Lecteur de badges intégré	Non	Oui
	Statuts LEDs	Armer / Désarmer, Alarme, Sabotage, Défaut, Cloud, Alimentation	
	Journal de mémoire stocké	5000	
	Sortie RS-232	Prise en charge	
	Outils de programmation	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/ IVMS4200/ Cloud Convergence	
	Mise à jour du firmware	Via l'application – automatique ou manuelle	
	Modes d'armement	Sur place / A distance	
	Minuteries d'Armement / désarmement automatique	Prises en charge	
	Armement forcé avec ouverture de zones	Pris en charge	
	Diagnostics via l'app ou le web	Pris en charge	
Communication	Port LAN	Oui	
	Wi-Fi intégrée	Oui (2.4G)	
	GPRS intégré	Oui	Non
	3/4G intégrées	Non	Oui

	Port SIM	Simple	Double
	notification SMS	Prise en charge	
	Appel pour alarme	Pris en charge	
	Protocole ARC	SIA DC09(SIA niveau 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK)	
	Application utilisateur pour exploitation	Prise en charge	
	Application installateur pour programmation	Prise en charge	
	Serveur Web pour maintenance (configuration hors ligne)	Pris en charge	
Matériel	Autonomie batterie	12 heures	
	Alimentation	Intégrée	
	Pack Batterie	Batterie Li intégrée à bord	
	Extérieur	Plastique	
Automatisation	Planning	Interrupteur mural et relais et prise (a un calendrier)	
Certifications	EN	EN50131 Grade 2	
	CE	Prise en charge	
	Rohs/Reach/WEEE	Prise en charge	
Autres	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C	
	Dimensions (L x H x PD)	170.0 mm x 170.0 mm x 38.6 mm	
	Poids	557.5 g	

Distributed by

i

7

L

_J

HIKVISION

Headquarters

No.555 Oianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1 909 895-0400
sates.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
satesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sates@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sates.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sates.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 12161521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sates.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sates.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Te +2711010351172
sate.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +331011-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7- 727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sates.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0131-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sates.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sates.cotombia@hikvision.com